

## DRAADLOZE OMGEVINGSDETECTOREN

### JA-180G | Draadloze gaslek detector



De JA-180G gaslek detector wordt geactiveerd door explosieve gas-  
sen (Natuurgas, Methaan, Propan, Butaan, Acetyleen, etc.).  
Als de detector geactiveerd wordt zal het brandalarm in werking  
worden gesteld en zal de ingebouwde sirene afgaan. De output  
functie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een gastoevoer uit te  
zetten wanneer er een elektrische gasklep aanwezig is. De detector  
voert regelmatig een zelf test uit. Het is mogelijk om de detector  
toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het  
alarmsysteem in.

#### De JA-180G biedt:

- Voeding: 230 V, 50 Hz, 2 W
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 200 meter
- Gas detectie: platina gloeidraad
- Bereik: 50 m<sup>3</sup>
- Gevoeligheid: optioneel 10 of 20% LEL
- Relais output: droog relais omschakelcontact van  
max 5 A/230 V AC
- Akoestische sterkte van de ingebouwde sirene: 94 dB/0.3 m
- Afmetingen: 73 x 100 x 39 mm
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1